

Supereyes数码内窥镜

(N014, N014J)

感谢您购买Supereyes数码内窥镜

Supereyes 数码内窥镜是一种新型的数码内窥镜。它具有高清晰、多功能、极方便的产品特色，可以大大提高工作效率，减轻劳动强度。为使您能尽情享受使用Supereyes 产品的工作乐趣，敬请详阅本使用说明书。

1、产品规格

- 1) ϕ 9MM 的窥镜头；
- 2) 640*480 像素高清晰显示；
- 3) 尾部调焦；
- 4) 500MM(N014),1000MM(N014J) 软管（可以定制）；
- 5) 拍照、录像功能；
- 6) 大容量存储功能（支持外存储）；
- 7) 大容量电池。

①减弱亮度 ②开/关机 ③拍照/删除 ④录像/确定 ⑤设置/返回 ⑥增强亮度 ⑦上键 ⑧下键 ⑨左键 ⑩右键
⑪工作指示灯 ⑫ 调焦旋钮



2、使用说明

1) 开/关机

关机状态下按 3 秒钟开/关键开机，3 秒钟后转入预览，屏幕显示被观察物，左上角亮绿灯。

开机状态下按 3 秒钟开/关键关机。

2) 拍照

短按拍照/删除键，机器将自动拍照并保存在 **picture** 目录，文件名是由年月日时分秒组成的数字串，如：
20100401132456.jpg。

3) 浏览照片

长按拍照/删除键，机器将自动转入 **picture** 目录，可以通过上、下键选取需要的照片，用录象/确定键确认浏览。

4) 录象

短按录象/确定键，机器将开始录象（屏幕左上角亮红灯），再次短按录象/确定键，保存录象在 **video** 目录，文件名为 **TVERC** 跟时分秒组成的数字串，如：**TVERC20100401132456.mp4**。

5) 播放录像

长按录象/确定键，机器将自动转入 **video** 目录，可以通过上、下键选取需要的录象，用录象/确定键确认播放。

播放过程中可以按返回/设置终止。

6) 文件删除

①在照片浏览或视频回放列表时，按拍照/删除键跳出删除提示，选择是即可删除。

②连接电脑，作为可移动磁盘进行删除。

7) 设置

按返回/设置键，进入系统设置画面

① 语言设置：上下键移动到需要的栏目，按录象/确定键确认。

② 时间设置：用左右键移动选择栏目，用上下键改变数据，用录象/确定键确认结束。

③ 存储器设置：用上下键改变数据，用录象/确定键确认结束。

④ 默认设置（出厂设置）


8) 充电

①电脑充电：将内窥镜通过 **USB** 连上电脑。屏幕中间 **USB** 图标，右上角电池图标动态显示，设备充电。

②充电器充电：将 **USB** 线的 **MINI USB** 头连上内窥镜，标准 **USB** 头连上充电器，充电器头插入市电插座，内窥镜进入工作状态，设备充电。

3、解决问题

出现不明原因的故障：重新启动，或拿回工厂返修。



N014J



N014

